



COMUNE DI SOZZAGO

COMMITTENTE
COMUNE DI SOZZAGO
Piazza Bonola, 1 - 28060 Sozzago (NO)

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO
EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO
Piazza Bonola - 28060 Sozzago (NO)

Elaborato

SCHEMI ELETTRICI UNFILARI

Elaborato N°:

013.EG.IE.01.A

Scala:

- :: -

Data:

Agosto 2021

Responsabilità del Procedimento:

Progettista:

Ing. Roberto Pernechele



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
PALMA & PERNECHELE
Via Bonomelli 3 - 28100 NOVARA

Impresa:

Revisioni

N°	Data	Redatto	Approvato	DESCRIZIONE
0	Agosto 2021	PR	PR	EMISSIONE
1				
2				

File:

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI




ELENCO DEI QUADRI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei quadri elettrici presenti nell'impianto

N.B. Le linee di alimentazione evidenziate in rosso non sono oggetto di sostituzione ma soltanto di adeguamento o nuovo allaccio

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO		FILE qua000001		
									DISEGNO		
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP							
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO							
							NOTA		FOGLIO		SEGUE
							RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO		1		2

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A	 STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI www.ingegneriassociati.org		DATI DELLA FORNITURA Sistema/UT Fasi Tensione [V] TT 3F+N 400 50 V		R _{terra} [ohm] 10	ELENCO DEI QUADRI				A	
B	Prefisso / Codice Quadro Denominazione Quadro Descrizione Quadro Numero Disegno				Fasi Tensione [V]	Corrente di corto circuito / picco nel punto di installazione [kA]	Alimentato da:			B	
C	QSC / QSC QSC Quadro Sottocontatore				Quadripolare	12,527	Fornitura BT			C	
					400	11,572					
	QEG / QEG QEG Quadro Elettrico Generale				Quadripolare	9,322	QSC Quadro Sottocontatore				
					400	10,163					
	QK / QK QK Quadro Cucina				Quadripolare	6,925	QEG Quadro Elettrico Generale				
					400	6,702					
D										D	
E										E	
F										F	
F										F	
	00	05/08/2021	Emissione	LP	RP	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org		COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO	FILE qua000002	F
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FOGLIO 2	SEGUE -
	1	2	3	4	5	6	7	8			

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



MORSETTIERE

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni delle morsettiere di potenza dei Quadri


					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO	FILE mor000001		
									DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP						
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						
							NOTA	FOGLIO SEGUE		
							RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	1	2	

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
PALMA & PERNECHELE
Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org

OGGETTO	QSC Quadro Sottocontatore
NOTA	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO

FILE		mor001002	
DISEGNO			
FOGLIO		SEGUE	
2		3	

F					M	D	C	B	A
					L1 L2 L3 N L1.QEG.2 N.QEG.2 L1.QEG.5 N.QEG.5 L2.QEG.6 N.QEG.6 L				



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
PALMA & PERNECHELE
Via Bonormelli, 3 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org

COMMITTENTE
Comune di Sozzago
Piazza Bonola, 11
28060 - Sozzago (NO)

OGGETTO
QEG
Quadro Elettrico Generale
NOTA
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO

FILE
mor002004
DISEGNO
FOGLIO
4
SEGUE
5

F					E					D					C					B					A				

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI




SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei quadri elettrici presenti nell'impianto

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FILE uni000001	
								DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP				FOGLIO	
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				1	2
								SEGUE	

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO QEG Quadro Elettrico Generale	FILE uni002003
		NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	DISEGNO FOGLIO 3 SEGUE 4




Sigla utenza		QEG C-7	QEG C-8	QEG C-9	QEG C-10	QEG C-11	QEG C-12	QEG C-13
Descrizione		Ingresso	Self service	Preparazione	Griglie	Locale 1 e 2	Emergenze	Illuminazione linea 2
Potenza contemporanea [kW]		0,3	0,15	0,25	0,15	0,15	0,1	0,8
Corrente (Ib) [A]		1,367	0,684	1,14	0,684	0,684	0,456	3,646
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100
Schema funzionale								
Protezione	Marca	---	---	---	---	---	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	Modello	---	---	---	---	---	STI Gr. 10.3x38	iC60a+Vigi A
	Esecuzione							
	Tipologia	---	---	---	---	---	2 x 25	2 x 16
	In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/10	---/---/16
	Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/28	---/---/160
	P.d.I./ Curva [kA]	--- / ---	--- / ---	--- / ---	--- / ---	--- / ---	100 / gL	10 / C
Linea	I differenziale [A]	---	---	---	---	---	---	0,3 - Cl. A
	Distribuzione	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N
	Contattore tipo							
	Relè termico							
	Voltmetro / Amperometro							
	Sigla	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	---
	Lunghezza [m]	40	25	35	40	40	100	---
Linea	Posa	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/3M12_/30/0,8	---
	Sezione [mmq]	1(3G1.5)	1(3G1.5)	1(3G1.5)	1(3G1.5)	1(3G1.5)	1(2x1.5)	---
	Portata (Iz) [A]	19	19	19	19	19	21	---

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO QEG Quadro Elettrico Generale	FILE uni002004			
								DISEGNO			
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP					NOTA	FOGLIO	SEGUE
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	4	5

Sigla utenza		QEG C-14	QEG C-16	QEG C-17	QEG C-18	QEG C-19	QEG C-20	QEG C-21
Descrizione		Tendostruttura (predisposizione)	Portico	Fari generale	Emergenze	Quadro prese palcoscenico	Quadro prese self service e preparazione	Quadro prese zona griglie
Potenza contemporanea [kW]		0	0,3	0,4	0,1	6	4	4
Corrente (Ib) [A]		0	1,367	1,823	0,456	9,116	6,077	6,077
CosFi		---	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100
Schema funzionale								
Protezione	Marca	---	---	---	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	Modello	---	---	---	STI Gr. 10.3x38	IC60H+Vigi AC	IC60H+Vigi AC	IC60H+Vigi AC
	Esecuzione							
	Tipologia	---	---	---	2 x 25	4 x 40	4 x 40	4 x 40
	In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/10	---/---/40	---/---/40	---/---/40
	Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/28	---/---/400	---/---/400	---/---/400
	P.d.I./ Curva [kA]	--- / ---	--- / ---	--- / ---	100 / gL	15 / C	15 / C	15 / C
I differenziale [A]	---	---	---	---	0,3 - Cl. AC	0,3 - Cl. AC	0,3 - Cl. AC	
Distribuzione		Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Quadrifilare	Quadrifilare	Quadrifilare
Contattore tipo								
Relè termico								
Voltmetro / Amperometro								
Linea	Sigla	---	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16
	Lunghezza [m]	---	80	120	100	60	40	60
	Posa	---	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/3M13_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8	143/4M12_/30/0,8
	Sezione [mmq]	---	1(3G1,5)	1(3G1,5)	1(2x1,5)	1(5G6)	1(5G6)	1(5G6)
	Portata (Iz) [A]	---	19	19	21	42	42	42

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO QEG Quadro Elettrico Generale	FILE uni002005	
								DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP					NOTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO			RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FOGLIO 5	SEGUE 6



D	Sigla utenza		QEG C-22	QEG C-23	QEG C-24	QEG C-25	QEG C-26	QEG C-27	
	Descrizione		Gruppi prese self service	Quadro cucina QK	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	
	Potenza contemporanea [kW]		3	55	0	0	0	0	
	Corrente (Ib) [A]		4,558	85	0	0	0	0	
	CosFi		0,95	0,95	---	---	---	---	
	Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	
E	Schema funzionale								
	Protezione	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	
		Modello	iC60H+Vigi AC	NG125a A si I/S	iC60H+Vigi AC	iC60H+Vigi AC	iC60a+Vigi AC	iC60a+Vigi AC	
		Esecuzione							
		Tipologia	4 x 25	4 x 125	4 x 25	4 x 16	2 x 16	2 x 16	
		In [A]	---/---/25	---/---/125	---/---/25	---/---/16	---/---/16	---/---/16	
		Im [A]	---/---/250	---/---/1 200	---/---/250	---/---/160	---/---/160	---/---/160	
	P.d.I. / Curva [kA]	15 / C	16 / C	15 / C	15 / C	10 / C	10 / C		
	I differenziale [A]	0,3 - Cl. AC	0,5 - Cl. A si I/S	0,3 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,3 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC		
	Distribuzione		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L2+N	Monofase L3+N	
Contattore tipo									
Relè termico									
Voltmetro / Amperometro									
Linea	Sigla	FG16OR16	FG16R16/FS17 PE	---	---	---	---		
	Lunghezza [m]	30	15	---	---	---	---		
	Posa	143/4M12 /30/0,8	143/4U12 /30/0,9	---	---	---	---		
	Sezione [mmq]	1(5G4)	4(1x35)+(1PE16)	---	---	---	---		
	Portata (Iz) [A]	32	152	---	---	---	---		

F					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO QEG Quadro Elettrico Generale	FILE	uni002006	F		
									DISEGNO			
	00	05/08/2021	Emissione	LP				RP	NOTA		FOGLIO	SEGUE
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO				CONTROLLATO	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO		6	7


00	05/08/2021	Emissione	LP	RP
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTRO

COMMITTENTE

Comune di Sozzago
Piazza Bonola, 11
28060 - Sozzago (NO)

OGGETTO	QK Quadro Cucina
NOTA	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO

FILE	
uni003007	
DISEGNO	
FOGLIO	SEGUE
7	8



D	Sigla utenza		QK C-14	QK C-15	QK C-16	QK C-17	QK C-18		
	Descrizione		Piastra ad induzione 3	Friggitrice	Riserva	Riserva	Riserva		
	Potenza contemporanea [kW]		12	18	0	0	0		
	Corrente (Ib) [A]		18	27	0	0	0		
	CosFi		0,95	0,95	---	---	---		
	Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100	100	100		
	Schema funzionale								
	Protezione	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
		Modello	iC40N+Vigi A	iC40N+Vigi A	iC40N+Vigi AC	iC60a+Vigi AC	iC60a+Vigi AC		
		Esecuzione							
Tipologia		4 x 32	4 x 32	4 x 16	2 x 16	2 x 16			
In [A]		---/---/32	---/---/32	---/---/16	---/---/16	---/---/16			
Im [A]		---/---/320	---/---/320	---/---/160	---/---/160	---/---/160			
P.d.I. / Curva [kA]		10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C			
E		I differenziale [A]	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,03 - Cl. AC	0,3 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC		
	Distribuzione		Quadrifase	Quadrifase	Quadrifase	Monofase L2+N	Monofase L3+N		
	Contattore tipo								
	Relè termico								
	Voltmetro / Amperometro								
	Linea	Sigla	FG16OR16	FG16OR16	---	---	---		
		Lunghezza [m]	20	20	---	---	---		
		Posa	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	---	---	---		
		Sezione [mmq]	1(5G6)	1(5G6)	---	---	---		
		Portata (Iz) [A]	35	35	---	---	---		

F					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO QK Quadro Cucina	FILE uni003009		F		
								DISEGNO				
	00	05/08/2021	Emissione	LP				RP	NOTA		FOGLIO	SEGUE
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO				CONTROLLATO	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO		9	-



VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati riguardanti le verifiche del coordinamento condutture - dispositivi di protezione.

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FILE ver000001	
								DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				FOGLIO 1	SEGUE 2

A	1		2		3		4		5		6		7		8		A										
			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI											 									
	Sistema/UT		Fasi		Tensione [V]																						
B	TT		3F+N		400		10																				
	50 V																										
	Dati circuito				Dati apparecchiatura				Corto circuito								Sovraccarico				Test						
	C.d.t. % con I _b < C.d.t. Max								I _k MAX < P.d.I.				I ² t < K ² S ²				I _b < I _n < I _z					I _f < 1.45I _z					
	SIGLA UTENZA		SEZIONE		L.	C.d.t. % con I _b	Tipo		Distribuzione	Id	P.d.I.	I _k MAX	I di Interv. Prot.	I _{gt} fondo linea	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I _b	I _n	I _z	I _f	1.45I _z	Esito	
			[mm²]		[m]	[%]				[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	Si/No	
	QEG C-19		1(5G6)		60	1,54	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,3	15	9,27	0,3	4,85	4,39E+4	7,36E+5	1,7E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	9,116	40	42	52	60	SI	
	QEG C-20		1(5G6)		40	1,1	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,3	15	9,27	0,3	4,89	4,39E+4	7,36E+5	1,7E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	6,077	40	42	52	60	SI	
	C	QEG C-21		1(5G6)		60	1,27	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,3	15	9,27	0,3	4,85	4,39E+4	7,36E+5	1,7E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	6,077	40	42	52	60	SI
		QEG C-22		1(5G4)		30	1,05	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,3	15	9,27	0,3	4,88	3,07E+4	3,27E+5	1,21E+4	3,27E+5	0	3,27E+5	4,558	25	32	33	46	SI
QEG C-23		4(1x35)+(1PE16)		15	1,14	NG125a A si I/S		Quadripolare	0,5	16	9,27	0,5	4,97	1,64E+5	2,51E+7	5,64E+4	2,51E+7	0	5,23E+6	85	125	152	163	221	SI		
QEG C-24		---		---	0,74	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,3	15	9,27	0,3	4,99	---	---	---	---	---	---	0	25	---	33	---	SI		
QEG C-25		---		---	0,74	iC60H+Vigi AC		Quadripolare	0,03	15	9,27	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI		
D	QEG C-26		---		---	0,74	iC60a+Vigi AC		Monofase L2+N	0,3	10	3,33	0,3	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	
	QEG C-27		---		---	0,74	iC60a+Vigi AC		Monofase L3+N	0,03	10	3,33	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	
F																											
F																											
	00		05/08/2021		Emissione		LP		RP																		
REV		DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO																			
1		2		3		4		5		6		7		8													

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
PALMA & PERNECHELE
Via Bonormelli, 3 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org

COMMITTENTE
Comune di Sozzago
Piazza Bonola, 11
28060 - Sozzago (NO)

OGGETTO
QEG
Quadro Elettrico Generale

NOTA
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO

FILE
ver002004
DISEGNO
FOGLIO 4
SEGUE 5

	1	2	3	4	5	6	7	8															
A	stia STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI www.ingegneriassociati.org DATI DELLA FORNITURA Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rterra [ohm] TT 50 V 3F+N 400 10 VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI ✓ ✓ ✓									B													
	Dati circuito				Dati apparecchiatura			Corto circuito								Sovraccarico				Test			
	C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max							Ik MAX < P.d.I.			I²t < K²S²						Ib < In < Iz				If < 1.45Iz		
											FASE		NEUTRO		PROTEZIONE								
B	SIGLA UTENZA	SEZIONE	L.	C.d.t. % con Ib	Tipo	Distribuzione	Id	P.d.I.	Ik MAX	I di Interv. Prot.	Igt fondo linea	I²t MAX inizio linea	K²S²	I²t MAX inizio linea	K²S²	I²t MAX inizio linea	K²S²	Ib	In	Iz	If	1.45Iz	Esito
		[mm²]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	SI/No
	QK C-0	---	---	1,14	INS125 M.NERA	Quadripolare	---	---	6,93	0,5	4,97	---	---	---	---	---	---	85	125	---	163	---	SI
	QK C-1	---	---	1,18	iC60a+Vigi AC	Monofase L1+N	0,3	10	2,61	0,3	4,97	---	---	---	---	---	---	1,914	10	---	13	---	SI
C	QK C-2	1(3G1,5)	15	1,35	iC60a	Monofase L1+N	---	10	1,78	0,3	4,83	1,56E+3	4,6E+4	1,56E+3	4,6E+4	0	4,6E+4	0,912	10	18	13	26	SI
	QK C-3	1(3G1,5)	15	1,35	iC60a	Monofase L1+N	---	10	1,78	0,3	4,83	1,56E+3	4,6E+4	1,56E+3	4,6E+4	0	4,6E+4	0,912	10	18	13	26	SI
	QK C-4	1(2x1,5)+(1PE1,5)	15	1,2	STI Gr. 10.3x38	Monofase L1+N	---	100	1,78	0,3	4,83	5,6E+2	4,6E+4	5,6E+2	4,6E+4	0	6,97E+4	0,091	10	18	19	26	SI
	QK C-5	1(5G4)	20	1,28	iC40N+Vigi AC	Quadripolare	0,03	10	6,89	0,03	4,9	1,96E+4	3,27E+5	7,87E+3	3,27E+5	0	3,27E+5	3,039	16	28	21	41	SI
	QK C-6	1(5G4)	20	1,28	iC40N+Vigi AC	Quadripolare	0,03	10	6,89	0,03	4,9	1,96E+4	3,27E+5	7,87E+3	3,27E+5	0	3,27E+5	3,039	16	28	21	41	SI
	QK C-7	1(5G4)	20	1,28	iC40N+Vigi AC	Quadripolare	0,03	10	6,89	0,03	4,9	1,96E+4	3,27E+5	7,87E+3	3,27E+5	0	3,27E+5	3,039	16	28	21	41	SI
D	QK C-8	---	---	1,16	iC60a+Vigi A	Monofase L1+N	0,3	10	2,61	0,3	4,97	---	---	---	---	---	---	1,367	16	---	21	---	SI
	QK C-9	1(3G2,5)	15	1,23		Monofase L1+N	---	---	2,16	0,3	4,89	3,8E+3	1,28E+5	3,8E+3	1,28E+5	0	1,28E+5	0,684	16	29	21	42	SI
	QK C-10	1(3G2,5)	15	1,23		Monofase L1+N	---	---	2,16	0,3	4,89	3,8E+3	1,28E+5	3,8E+3	1,28E+5	0	1,28E+5	0,684	16	29	21	42	SI
	QK C-11	1(3G1,5)	15	1,23	iC60a+Vigi A	Monofase L1+N	0,3	10	2,61	0,3	4,83	1,94E+3	4,6E+4	1,94E+3	4,6E+4	0	4,6E+4	0,456	10	18	13	26	SI
E	QK C-12	1(5G6)	20	1,71	iC40N+Vigi A	Quadripolare	0,3	10	6,89	0,3	4,93	5,49E+4	7,36E+5	1,66E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	18	32	35	42	51	SI
	QK C-13	1(5G6)	20	1,71	iC40N+Vigi A	Quadripolare	0,3	10	6,89	0,3	4,93	5,49E+4	7,36E+5	1,66E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	18	32	35	42	51	SI
	QK C-14	1(5G6)	20	1,71	iC40N+Vigi A	Quadripolare	0,3	10	6,89	0,3	4,93	5,49E+4	7,36E+5	1,66E+4	7,36E+5	0	7,36E+5	18	32	35	42	51	SI
	QK C-15	1(5G6)	20	2,05	iC40N+Vigi A	Quadripolare	0,3	10	6,89	0,3	4,93	5,49E+4											

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8																	
A	 STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI www.ingegneriassociati.org		DATI DELLA FORNITURA Sistema/UT Fasi Tensione [V] TT 3F+N 400 50 V		R _{terra} [ohm] 10	VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI				 	A														
B	Dati circuito				Dati apparecchiatura			Corto circuito							Sovraccarico				Test						
	C.d.t. % con I _b < C.d.t. Max							I _k MAX < P.d.I.			I ² t < K ² S ²				I _b < I _n < I _z		I _f < 1.45I _z								
	SIGLA UTENZA		SEZIONE	L.	C.d.t. % con I _b	Tipo	Distribuzione	Id	P.d.I.	I _k MAX	I di Interv. Prot.	I _{gt} fondo linea	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I ² t MAX inizio linea	K ² S ²	I _b	I _n	I _z	I _f	1.45I _z	Esito	
			[mm²]	[m]	[%]			[A]	[kA]	[kA]	[A]	[A]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A²s]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	Si/No	
	QK C-18		---	---	1,14	iC60a+Vigi AC	Monofase L3+N	0,03	10	2,61	0,03	4,97	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	
C																								C	
D																								D	
E																								E	
F					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org				COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)				OGGETTO QK Quadro Cucina				FILE ver003006				F				
	00	05/08/2021	Emissione	LP	RP													FOGLIO 6				SEGUE -			
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																	

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



SCHEDE TECNICHE DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco delle schede tecniche dei cavi utilizzati


					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FILE sch003001	
								DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				FOGLIO 1	SEGUE 2



DATI DELLA FORNITURA

Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI

**FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3**

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI 20-13 / 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377



Guaina PVC
qualità R16

Isolamento
in HEPR di
qualità G16

Conduttore in
corda flessibile
di rame rosso
ricotto

FS17 - Cca-s3,d1,a3

Cavi per interni e cablaggi non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi

CEI EN 50525



Isolante in PVC
qualità S17

Conduttore a
corda flessibile di
rame rosso
ricotto

Tensione nominale U ₀ /U	0,6 / 1 kV
Tensione massima U _m	1,2 kV
Temperatura massima di esercizio	90 °C
Temperatura massima corto circuito	250 °C

Tensione nominale U ₀ /U	0,45 / 0,75 kV
Temperatura massima di esercizio	70 °C
Temperatura massima corto circuito	160 °C

REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI
PALMA & PERNECHELE
Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org

COMMITTENTE
Comune di Sozzago
Piazza Bonola, 11
28060 - Sozzago (NO)

OGGETTO
Schede tecniche dei Cavi
NOTA
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO

FILE
sch000002
DISEGNO
FOGLIO 2
SEGUE -

Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici utilizzati per la stesura degli elaborati.

					STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail:info@ingegneriassociati.org	COMMITTENTE Comune di Sozzago Piazza Bonola, 11 28060 - Sozzago (NO)	OGGETTO NOTA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO	FILE leg003001	
								DISEGNO	
00	05/08/2021	Emissione	LP	RP					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																													
A															A																																																																																																																												
B															B																																																																																																																												
C															C																																																																																																																												
D															D																																																																																																																												
E															E																																																																																																																												
F															F																																																																																																																												
<table><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI</td><td colspan="4">COMMITTENTE</td><td colspan="4">OGGETTO</td><td colspan="4">FILE</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">PALMA & PERNECHELE</td><td colspan="4">Comune di Sozzago</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">leg003002</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA</td><td colspan="4">Piazza Bonola, 11</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">DISEGNO</td></tr><tr><td colspan="4">00</td><td colspan="2">05/08/2021</td><td colspan="2">Emissione</td><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">RP</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">REV</td><td colspan="2">DATA</td><td colspan="2">DESCRIZIONE</td><td colspan="2">DISEGNATO</td><td colspan="2">CONTROLLATO</td><td colspan="4">Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org</td><td colspan="4">FOGLIO</td><td colspan="2">SEGUE</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">2</td><td colspan="2">3</td></tr></table>																				STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI				COMMITTENTE				OGGETTO				FILE								PALMA & PERNECHELE				Comune di Sozzago								leg003002								Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA				Piazza Bonola, 11								DISEGNO				00				05/08/2021		Emissione		LP		RP										REV				DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO		Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org				FOGLIO				SEGUE																		2				3	
				STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI				COMMITTENTE				OGGETTO				FILE																																																																																																																											
				PALMA & PERNECHELE				Comune di Sozzago								leg003002																																																																																																																											
				Via Bonomelli, 3 - 28100 NOVARA				Piazza Bonola, 11								DISEGNO																																																																																																																											
00				05/08/2021		Emissione		LP		RP																																																																																																																																	
REV				DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO		Tel. e Fax 0321 46.17.55 E-mail: info@ingegneriassociati.org				FOGLIO				SEGUE																																																																																																																							
																2				3																																																																																																																							
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																													

1		2		3		4		5		6		7		8		
A																A
	Contatti ausiliari 1NA e 1NC															
	Contatti ausiliari 1NA e 2NC															
B																B
	Contatti ausiliari 2NA															
	Contatti ausiliari 2NA e 1NC															
C																C
	Contatti ausiliari 2NA e 2NC															
	Contatti ausiliari 2NC															
D																D
	Contatti ausiliari 2SC															
	Contatti ausiliari 3NA															
E																E
	Contatti ausiliari 3NA e 1NC															
	Contatti ausiliari 3NC															
F																F
	Contatti ausiliari 4NA															
	Contatti ausiliari 4NA e 4NC															
G																G
	Contatti ausiliari 4NC															
	Contatti ausiliari 8NA															
H																H
	Contatti ausiliari 8NA e 8NC															
	Contattore con contatti 1NA															
I																I
	Contattore con contatti 1NA e 1NC															
	Contattore con contatti 1NC															
J																J
	Contattore con contatti 2NA															
	Contattore con contatti 2NA e 2NC															
K																K
	Contattore con contatti 2NC															
	Contattore con contatti 3NA															
L																L
	Contattore con contatti 4NA															
	Contattore con contatti 4NC															
M																M
	Contattore con contatti 4X															
	Contattore con contatti 4X e K															
N																N
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
O																O
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
P																P
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
Q																Q
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
R																R
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
S																S
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
T																T
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
U																U
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
V																V
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
W																W
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
X																X
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
Y																Y
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
Z																Z
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AA																AA
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AB																AB
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AC																AC
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AD																AD
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AE																AE
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AF																AF
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AG																AG
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AH																AH
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AI																AI
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AJ																AJ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AK																AK
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AL																AL
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AM																AM
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AN																AN
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AO																AO
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AP																AP
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AQ																AQ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AR																AR
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AS																AS
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AT																AT
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AU																AU
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AV																AV
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AW																AW
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AX																AX
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AY																AY
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
AZ																AZ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BA																BA
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BB																BB
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BC																BC
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BD																BD
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BE																BE
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BF																BF
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BG																BG
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BH																BH
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BI																BI
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BJ																BJ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BK																BK
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BL																BL
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BM																BM
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BN																BN
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BO																BO
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BP																BP
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BQ																BQ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BR																BR
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BS																BS
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BT																BT
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BU																BU
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BV																BV
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BW																BW
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BX																BX
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BY																BY
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
BZ																BZ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CA																CA
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CB																CB
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CC																CC
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CD																CD
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CE																CE
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CF																CF
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CG																CG
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CH																CH
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CI																CI
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CJ																CJ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CK																CK
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CL																CL
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CM																CM
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CN																CN
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CO																CO
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CP																CP
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CQ																CQ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CR																CR
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CS																CS
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CT																CT
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CU																CU
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CV																CV
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CW																CW
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CX																CX
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CY																CY
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
CZ																CZ
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DA																DA
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DB																DB
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DC																DC
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DD																DD
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DE																DE
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con contatti 4X e K															
DF																DF
	Contattore con contatti 4X e K															
	Contattore con															